

# Cisco QSFP-H40G-CU2M Foglio dati



Cavo in rame a collegamento diretto QSFP Cisco QSFP-H40G-CU2M 40GBASE-CR4, 2 metri, passivo

QSFP-H40G-CU2M

Cavi di collegamento diretto in rame da Cisco QSFP a QSFP

I cavi 40GBASE-CR4 con collegamento diretto in rame da QSFP a QSFP Cisco sono adatti per distanze molto brevi e offrono un modo molto conveniente per stabilire un collegamento a 40 gigabit tra le porte QSFP degli switch Cisco all'interno di rack e tra rack adiacenti. Attualmente Cisco offre cavi passivi in lunghezze di 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 metri e cavi attivi in lunghezze di 7 e 10 metri.

## Specifiche

- Codice prodotto: QSFP-H40G-CU2M
- Descrizione: Cavo in rame a collegamento diretto Cisco 40GBASE-CR4 QSFP, 2 metri, passivo
- Tipo di prodotto: cavi ad attacco diretto in rame da QSFP a QSFP
- Tipo di connettore: due connettori QSFP+
- Tipo di cavo: cavo assemblato in rame con collegamento diretto

- Distanza del cavo: 2 m
- Consumo energetico: 0,1 W
- Colore linguetta: marrone
- Intervallo di temperatura operativa: Intervallo di temperatura commerciale: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
  
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C (da -40 a 185°F)

## Supporto della piattaforma

Cisco QSFP-H40G-CU2M è supportato su un'ampia gamma di apparecchiature Cisco.

- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
  
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 2000 N2K-C2248PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 5000 N5K-C56128P
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 5000 N5K-C5672UP
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX

- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64P
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064PQ
- Cisco 6500 C6800-SUP6T
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (uplink)
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- Cisco C6800-SUP6T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3232C
- Cisco 6800 C6824-X-LE-40G
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3016Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- Cisco 3850 WS-C3850-48XS-S
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (uplink)
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco C3850-NM-2-40G
- Cisco Nexus 6000 N6004-B-24Q

[Acquista ora](#)