

Juniper EX-SFP-1GE-LX Foglio dati



Ginepro SFP 1000BASE-LX; connettore LC; 1310nm; Portata 10 km su fibra monomodale, 740-011614

EX-SFP-1GE-LX

Panoramica e specifiche

- Codice prodotto: EX-SFP-1GE-LX
- Nome prodotto: Ottica Gigabit Ethernet 1000Base-LX collegabile con fattore di forma ridotto
- Numero parte: 740-011614
- Velocità: Gigabit Ethernet
- Tipo di ricetrasmittitore: SFP
- Tipo di prodotto: ricetrasmittitore ottico
- Connettore: Duplex LC
- Monitoraggio disponibile: sì
- Monitoraggio ottico digitale: sì
- Standard: 1000BASE-LX
- Conformità agli standard (standard Ethernet/OTN, ad esempio 100GBASE-LR4): 1000BASE-LX
- Conformità MSA (SFF, ad esempio SFF-8665): INF-8074i
- Tipo di ottica (grado commerciale vs fornitore di servizi): commerciale
- Monitoraggio diagnostico digitale
 - Potenza di trasmissione
 - Potenza Rx
 - Corrente di polarizzazione Tx
 - Temperatura della custodia
 - Tensione di alimentazione

- NEB (sì o no): sì
- Velocità di segnalazione, ciascuna corsia: 1,25 Gbps
- Fibre trasmettenti: doppie
- Lunghezze d'onda del trasmettitore (intervallo): da 1270 nm a 1355 nm
- Lunghezze d'onda della corsia di ricezione (intervallo): da 1270 nm a 1355 nm
- Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (minimo): -9,5 dBm
- Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (massimo): -3 dBm
- Potenza in ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (minimo): -19 dBm
- Potenza di ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (massimo): -3 dBm
- Sensibilità del ricevitore stressato (OMA) per corsia (massimo): -14,4 dBm
- Temperatura di esercizio (intervallo): da -5° C a 70° C
- Temperatura di stoccaggio: da -40° C a 85° C
- Peso e dimensioni tipici
 - Peso: 0,15 kg
 - Altezza: 8,55 mm
 - Larghezza: 13,55 mm
 - Profondità: 57,5 mm

Cablaggio

Tipo di cavo	Dimensione del nucleo/rivestimento	Larghezza di banda modale effettiva	Distanza
SMF	9 μ m	-	10 km
MMF	62,5 μ m	500 MHz x km	550 mt
MMF	50 μ m	500 MHz x km	550 mt

Per ulteriori specifiche di questo Juniper EX-SFP-1GE-LX, visitare il sito Web di Juniper di seguito.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-LX>

[Acquista ora](#)